



ИП Федин Александр Михайлович
109341 г. Москва, ул. Перерва, д.41, к. 1,
+7 (903) 136-54-83 / +7 (903) 798-62-93
www.pentadesign.ru / fedina2409@mail.ru

ПАСПОРТ

КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ (ПОДРОЗЕТНИКИ)

СТАЛЬНЫЕ «ПЕНТА»

1 Общие указания

Коробки установочные (подрозетники) стальные «ПЕНТА», предназначенные для установки механизмов розеток, выключателей и использования в качестве распаечной коробки при выполнении скрытых электропроводок в стенах (перегородках) зданий и сооружений из деревянных бревенчатых, брусчатых и каркасных конструкций и иных сгораемых оснований.

2 Основные параметры и характеристики

- 2.1 Коробки подразделяются на 1-постовые (шириной 65 мм), 2-постовые (шириной 140 мм), 3-постовые (шириной 210 мм) и 4-постовые (шириной 280 мм).
- 2.2 Высота коробок всех исполнений – 60 мм, глубина под электроустановку – 65 мм.
- 2.3 Коробки рассчитаны на монтаж механизмов, выключателей, штепсельных розеток и т. д. на номинальное напряжение переменного тока не более 220 (230) В частотой 50 Гц.
- 2.4 Коробки обеспечивают степень защиты IP00 по ГОСТ 14254.
- 2.5 Установленный срок службы – не менее 30 лет.
- 2.6 Покрытие — порошковое, цвет черный

3 Методы контроля

- 3.1 Методы контроля качества изделий – по ГОСТ 8594, ГОСТ Р ЕН 13018 *со следующими дополнениями:*
- 3.2 допустимые отклонения размеров по ГОСТ 26877 — соответствует
- 3.3 Маркировку, упаковку и комплектность проверяют визуально — соответствует
- 3.4 Стойкость против коррозии по ГОСТ ИЕС 60670-1 — соответствует
- 3.5 Степень защиты по ГОСТ 14254 — соответствует
- 3.6 Стойкость к действию короткого замыкания по ГОСТ Р 52736 — соответствует
- 3.7 Стойкость к действию пожара по ГОСТ Р 53316 — соответствует

4 Транспортирование и хранение

- 4.1 Транспортирование коробок осуществляется любым видом крытого транспорта при условии их защиты от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

- 4.2 Коробки должны храниться на специально оборудованных закрытых складах. Должны быть защищены от загрязнений и воздействия агрессивных сред. Исключается скапливание влаги на них или внутри них.

5 Указания по монтажу и эксплуатации

- 5.1 Коробки должны применяться в целях, установленных настоящими техническими условиями, в строгом соответствии с руководством изготовителя.
- 5.2 Монтаж надлежит производить в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.3.032, «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон Российской Федерации № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.) и «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений» (Федеральный закон Российской Федерации № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.).
- 5.2 При проведении монтажных работ допускается резка отверстий под вводные муфты (труба, кабель), отверстий для крепления коробок к основанию.
- 5.3 Конструкция обеспечивает возможность оставления припуска кабеля 10 см и обустройства безразрывного заземления.

6 Гарантии изготовителя

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробок требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи.
- 6.3 Гарантийный срок хранения – 3 года с момента изготовления.
- 6.4 Все неисправности изделий, вскрытые в течение гарантийного срока, устраняются предприятием-изготовителем при предъявлении рекламационного акта безвозмездно.

9 Изготовитель

Индивидуальный предприниматель Федин Александр Михайлович

109341 г. Москва, ул. Перерва, д.41, корп. 1,

Тел +7 (903) 136-54-83 / +7 (903) 798-62-93 / www.pentadesign.ru

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 27.33.13-001-0148076181-2023



Федин А.М.